



## Fuba FMT 908

Artikelnummer: 22010290

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,90 €\*

Der Fuba FMT 908 ist ein Multischalter zur Verteilung der Signale zweier Satelliten und terrestrischer Antennensignale auf 8 Teilnehmer. Dank des integrierten 22-kHz-Generators können an dem Fuba FMT 508 sowohl Quattro-LNBs als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden. Ein hoher Ausgangspegel gewährleistet, dass auch Teilnehmeranschlüsse mit längeren Kabelwegen sicher versorgt werden. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer. Damit auch aktive terrestrische Antennen unkompliziert angeschlossen werden können, verfügt der Multischalter über eine zuschaltbare Fernspeisespann...

### Merkmale

- Zu Ihrer FMT-Multischalter-Bestellung erhalten Sie gratis eine Fuba Baseball-Kappe
- zur Verteilung der Signale zweier Satelliten (8 Sat-ZF-Ebenen) auf 8 Teilnehmer
- ein terrestrischer Eingang
- für Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet
- Fernspeisespannung für terrestrische Antenne zuschaltbar
- regelbare terrestrische Signalverstärkung
- energiesparendes Netzteil mit Stand-by-Funktion
- Betriebsanzeige-LED
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Produkttyp                      | Multischalter   |
| EAN                             | 4050414004329   |
| Impedanz                        | 75 Ohm  |
| Eingänge Satellit               | 8 x F-Buchse  |
| Eingang terrestrisch            | 1 x F-Buchse  |
| Ausgänge                        | 8 x F-Buchse  |
| Frequenzbereich Satellit        | 950...2150 MHz  |
| Frequenzbereich terrestrisch    | 87...694 MHz  |
| Verstärkung Satellit            | 4 dB  |
| Verstärkung terrestrisch        | 8 dB  |
| Dämpfungssteller terr.          | 0...15 dB   |
| Anschlussdämpfung Sat.          | 5 dB  |
| Anschlussdämpfung terr.         | 10 dB   |
| Ausgangspegel                   | Satellit max. 92 dB $\mu$ V terrestrisch max. 85 dB $\mu$ V |
| 22-kHz-Generator                | ja, 4 x für High-Band                                       |
| Rückflussdämpfung               | > 10 dB   |
| Entkopplung                     | H/V: > 25 dB  |
| Entkopplung Sat./terr.          | > 25 dB   |
| Schaltmethode                   | 13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0                         |
| LNB-Spannungsversorgung         | Horizontal: 18 V, Vertikal: 13,5 V                          |
| LNB-Strom                       | max. 600 mA   |
| Fernspeisespannung terrestrisch | 0 V, 5 V, 12 V  |
| Strom Fernspeisung terr. max.   | 150 mA  |
| Netzteil                        | Sekundärspannung 18 V                                       |
| Netzversorgung                  | 220...240 V/50...60 Hz                                      |
| Umgebungstemperatur             | - 20...+ 55 °C  |
| Maße B x H x T                  | 235 x 130 x 55 mm   |
| Lieferumfang                    | Multischalter und Bedienungsanleitung                       |
| Zolltarifnummer                 | 85437090  |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 17.11.2022

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de