

marantz®



## CINEMA 70s

### CINEMA 70s AV Receiver

Kompakter 7.2-Kanal-Receiver mit 50 Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS Built-in. Der CINEMA 70s wirkt zurückhaltend, ist aber ein leistungsstarker AV-Receiver.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Kompaktes und schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2-Kanal-Ausgang unterstützt flexible Lautsprecher-Layouts**
- **50 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X Audio**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und ein Ausgang 8K/60hz für Videos in höchster Auflösung**
- **Vom Soundmaster abgestimmt: auf warmen, satten und detailreichen Marantz Klang**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge ermöglichen es alle Kanäle mit einer externen Endstufe zu betreiben**



The Most Musical Sound

# CINEMA 70s

## Technische Informationen



Leistungsverstärker	
Anzahl der aktiven Kanäle	7
Ausgangsleistung (8 ohm, 20 Hz–20 kHz, 0.08% 2ch Drive)	50 W
Diskreter Leistungsverstärker	Ja
Verstärker-Topologie	Klasse A/B
Topologie der Stromrückkopplung	Nein
Bi-Amp Antrieb	übertragbar
Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere	Multichannel Stereo
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1
Eingänge/Ausgänge	
Video	HDMI In / Out 6 / 1 Multi-Room Video Out via HDMI Nein
Audio	Analog In / Fixed Level Out 3 in / 0 out Phono (MM) In Ja Digital In: Optisch / Coaxial 1 / 1 Multi-Room Out: Analog / Digital 1 / 0 Multichannel Pre-Amp Out 7,2 Subwoofer Ausgang 2 7.1 Multichannel Eingang Nein
Andere	Anzahl der Lautsprecher Anschlüsse 7 Lautsprecher A / B übertragbar Multi-Room Lautsprecher Anschlüsse übertragbar Vordere Eingänge USB-A USB Audio Ja AM/FM Tuner Ja
HDMI	
Total HDMI Inputs / Kein. Support 8K	6 / 3
HDCP 2.3 Support	Ja
HDMI Outputs: Main / Zone	1 / 0
HDMI Upscaling	1080p/4K to 8K
Max. Resolution / Frame Rate	1080p/4K to 8K
Audio Return Channel	eARC
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja
HDMI Pass-Through in Standby Mode	Ja
CEC	Ja
Auto LipSync	Ja
Leistungstechnologien	
Verkupfertes Gehäuse	Nein
Ringkern-Netzteiltransformator	Nein
Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) (Listenversion)	Nein
Reiner Direktbetrieb	Ja
Vergoldete RCA-Anschlüsse	Nein
Clock Jitter Reducer	Nein
Akustik/Raumkorrektur	
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Lautstärke	Ja / Ja
Audyssey LFC	Nein
Dirac Live Unterstützung	Nein
Variable Überkreuzung	Ja
Optimierte Bassumlenkung	Ja
Bass Sync	Nein

Streaming Service	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	TuneIn
Spotify	Spotify Connect
Amazon Music Ultra HD	Ja
Tidal	Ja
Anderer Streaming Service	Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Room-Tested	Ja
Netzwerk Verbindungen	
Ethernet Anschlüsse	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth wiederholungsübertragung für Bluetooth Kopfhörer	Ja
Smart Home Integration und Steuerung	
Bluetooth Ausgabe für Kabellose Kopfhörer	Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri
App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)	Marantz AVR App
HEOS Multi-Room Integriert	Ja
HEOS Link-Kompatibilität: IR / IP	Ja / Ja
Multi-Room Zonen	2
Audioquellen zonen: HDMI / Opt. Coax / Netzwerk, USB / Analog	2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out	Ja / Ja
Kontrolle der Konnektivität	IP Kontrolle / RS232 Kontrolle / Web Kontrolle / App Kontrolle
IR Licht In	Ja
Marantz Zurücksetzung	Ja
DC Trigger Ausgang	1
HDMI Diagnosen	Ja
Sonstiges	
Vorderes Display	Port Hole OLED
GUI Sprachen	Englisch, Spanisch, Französisch
Setup Assistent	Ja
Smart Select auf der Fernbedienung	Ja
Firmware-Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja
ECO Mode	Ja
Automatisches Ausschalten	Ja
Schlaf timer	Ja
Allgemein	
Metal Front Panel	Nein
System-Fernbedienung	RC-050SR
Leistungsaufnahme in W	250 W
Leistungsaufnahme, Ohne Ton in W (ECO ein/aus)	30 W / 40 W
Standby-Verbrauch in W	0,2 W
CEC Standby-Verbrauch in W	0,5 W
Maximale Abmessungen in mm	Antenne, Horizontal: (W × D × H) 109 x 442 x 384 Antenne, Vertical: (W × D × H) 178 x 442 x 384 ohne Antenne: (W × D × H) 109 x 442 x 372
Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, AM/FM-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer aus Pappe, 2 externe abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht in kg	8,7 kg
EAN	747192138783

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)