

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 3227 / 3228 / 3229

Schutzart: IP 23

Anwendung: Wandleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.




Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E 27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:

- Aluminiumguß
- Kathedralglas, klar (Leuchte 3227 / 3229)
- Flachglas, klar (Leuchte 3228)
- 2 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ mm, Abstand waagrecht 50mm
- Anschlußklemme 2 x 2,5mm
- Schutzleiterklemme
- Fassung E 27
- Schutzart IP 23
- Abgedeckt und regengeschützt
- Schutzklasse 1
- CE - Konformitätszeichen



Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Zur Montage der Leuchte Wandarmatur mit Hilfe der beiden Hutmuttern aus dem Leuchtengehäuse lösen. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülpe der Wandmontageplatte führen und mit Lüsterklemme verbinden. Schutzleiteranschluß herstellen. Wandmontageplatte auf festen, ebenen Untergrund anschrauben. Anschließend Leuchtenarmatur mit Hilfe der beiden Hutmuttern an Wandplatte anschrauben.

Vorsicht: Quetschgefahr des Kabels !

Leuchtscheiben einsetzen und Leuchtmittel platzieren. Anschließend Leuchtdach mit dem Gehäuse verschrauben.

Leuchtmittelwechsel –Wartung: Leuchtdach abschrauben,
Leuchtmittel einsetzen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte einsetzen.