

**Produktbezeichnung** ET-33001  
**Artikelnummer** 37484  
**Hersteller** ETHERMA



**Produktbeschreibung**

Eis- und Schneefernfühler für ET-8352 und ET-8852

Eis- und Schneefernfühler für Freiflächenheizungen. Beheizter Fühler, der im unbeheizten Teil der Fläche montiert wird. Dient zur Erfassung des einsetzenden Schneefalls. Länge: 15 m.

**Technische Details**

|                                      |          |  |                  |
|--------------------------------------|----------|--|------------------|
| <b>Ausgangssignal (Feuchtigkeit)</b> | sonstige | <b>Versorgungsspannung</b>                     | 12 Volt          |
| <b>Sensortyp (Temperatur)</b>        | NTC      | <b>Messbereich unterer Wert (Feuchtigkeit)</b> | 13 Prozent       |
| <b>Schutzart (IP)</b>                | IP67     | <b>Messbereich oberer Wert (Feuchtigkeit)</b>  | 100 Prozent      |
| <b>Explosionsschutz</b>              | Nein     | <b>Messbereich unterer Wert (Temperatur)</b>   | -30 Grad Celsius |
|                                      |          | <b>Messbereich oberer Wert (Temperatur)</b>    | 80 Grad Celsius  |
|                                      |          | <b>Höhe</b>                                    | 70 Millimeter    |
|                                      |          | <b>Breite</b>                                  | 70 Millimeter    |
|                                      |          | <b>Tiefe</b>                                   | 40 Millimeter    |