



## Fuba FMT 508

Artikelnummer: 22010280

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,90 €\*

Der Fuba FMT 508 ist ein Multischalter zur Verteilung der Signale eines Satelliten und terrestrischer Antennensignale auf 8 Teilnehmer. Dank des integrierten 22-kHz-Generators können an dem Fuba FMT 508 sowohl Quattro-LNBs als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden. Ein hoher Ausgangspegel gewährleistet, dass auch Teilnehmeranschlüsse mit längeren Kabelwegen sicher versorgt werden. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer. Damit auch aktive terrestrische Antennen unkompliziert angeschlossen werden können, verfügt der Multischalter über eine zuschaltbare Fernspeisespannung...

### Merkmale

- Zu Ihrer FMT-Multischalter-Bestellung erhalten Sie gratis eine Fuba Baseball-Kappe
- zur Verteilung der Signale eines Satelliten (4 Sat-ZF-Ebenen) auf 8 Teilnehmer
- ein terrestrischer Eingang
- für Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet
- Fernspeisespannung für terrestrische Antenne zuschaltbar
- regelbare terrestrische Signalverstärkung
- energiesparendes Netzteil mit Stand-by-Funktion
- Betriebsanzeige-LED
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Produkttyp	Multischalter
EAN	4050414004282
Impedanz	75 Ohm
Eingänge Satellit	4 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	8 x F-Buchse
Frequenzbereich Satellit	950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	87...694 MHz
Verstärkung Satellit	4 dB
Verstärkung terrestrisch	10 dB
Dämpfungssteller terr.	0...15 dB
Anschlussdämpfung Sat.	5 dB
Anschlussdämpfung terr.	10 dB
Ausgangspegel	Satellit max. 92 dB $\mu$ V terrestrisch max. 85 dB $\mu$ V
22-kHz-Generator	ja, 2 x für High-Band
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	H/V: > 25 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 25 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
LNB-Spannungsversorgung	Horizontal: 18 V, Vertikal: 13,5 V
LNB-Strom	max. 600 mA
Fernspeisespannung terrestrisch	0 V, 5 V, 12 V
Strom Fernspeisung terr. max.	150 mA
Stromaufnahme je Teilnehmer	30 mA
Netzteil	Sekundärspannung 18 V
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	- 20...+ 55 °C
Maße B x H x T	235 x 130 x 55 mm
Lieferumfang	Multischalter und Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer	85437090

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 17.11.2022

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de