



Fuba FMU 544

Artikelnummer: 22010250

Unverbindliche Preisempfehlung: 329,00 €*

Der Fuba FMU 544 Einkabel-Multischalter ist für die Verteilung von Satellitensignalen und terrestrischen Fernseh- und Radio-Signalen konzipiert. Die werkseitig eingestellte Vorprogrammierung ermöglicht es, vier Ableitungen direkt mit vier Benutzerfrequenzen zu bedienen und somit bis zu vier Teilnehmern je Ableitung den Zugriff auf das komplette Programmangebot eines Satelliten zu ermöglichen

Die Ausgänge erkennen selbstständig, ob ein Endgerät im Standard-Satelliten-Modus oder Einkabelmodus angeschlossen ist.

Merkmale

- bis zu drei Geräte kaskadierbar
- für Quattro- und Wideband-LNB-Betrieb geeignet
- automatische Kennung für Standard- oder Einkabel-Modus
- Klasse A Produkt
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Einkabel-Multischalter
EAN	4050414102506
Eingänge Satellit	4 F-Buchsen
Eingang terrestrisch	1 F-Buchse
Ausgänge	4
Stammleitungsdurchgänge	5
Eingangsfrequenzbereich Sat.	250...2350 MHz
Eingangsfrequenzbereich terr.	5...862 MHz
Eingangspegel Quattro-LNB	60...90dB μ V
Eingangspegel Wideband-LNB	70...90 dB μ V
Durchgangsdämpfung Sat.	2 dB \pm 1,5 dB
Durchgangsdämpfung terr.	2 dB \pm 1,5 dB
Frequenzbereich Ausgang Standard Sat.	950...2150 MHz
Ausgangspegel Standard Sat.	83dB μ V
Ausgangspegel Einkabel	92 dB μ V
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung H/V	> 30 dB
Anschlussdämpfung Terrestrisch	19 dB
Benutzerfrequenzen Einkabel	je Ausgang: 1325 MHz, 1375 MHz, 1425 MHz, 1475 MHz
LNB-Spannungsversorgung	12...18 V
LNB-Strom max.	500 mA
Stromaufnahme	Einkabel: 180 mA Standard Sat. 50 mA
Netzteil	optional: 18 V DC / 1000 mA
Umgebungstemperatur	-20...70°C
Gewicht	340 g
Maße	137 x 134 x 35 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 04.02.2019

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de