

Inklusive  
Fernbedienung

**2** JAHRE\*\*  
GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

**BESSER  
MADE IN  
GERMANY**



## CABLESTAR 400 inkl. Fernbedienung

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588139435	schwarz	0010/3943

### TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via DVB-C  
Hochwertiges OLED-Display

Uhrzeitanzeige  
Favoritenliste mit bis zu 20  
Lieblingssendern

Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

IEC (in) : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

### DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

### DISPLAY

Typ : OLED

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

### TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 50 ... 858 MHz

Symbolrate : 2 ... 7 Mbaud

Demodulation : 64 / 256 QAM

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12V / 3000 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

CABLESTAR 400, Fernbedienung, Netzteil,  
Bedienungsanleitung