



Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 24-Stunden-Akku

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783102	rot	78-3001-00	1.81 kg	1.52 kg	26.00 x 20.50 x 9.50 cm	30.00 x 17.00 x 19.00 cm
4019588783119	beige	78-3001-01	1.81 kg	1.52 kg	26.00 x 20.50 x 9.50 cm	30.00 x 17.00 x 19.00 cm
4019588783126	grün	78-3001-02	1.81 kg	1.52 kg	26.00 x 20.50 x 9.50 cm	30.00 x 17.00 x 19.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

2-zeiliges LCD-Display mit großer
Uhrzeitanzeige

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden
Tonwiedergabe

Einstellbarer Equalizer

Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 5 W (RMS)

Equalizer : Ja

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Französisch, Deutsch,
Italienisch

STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Li-Ionen

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

Akku integriert : Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

LIEFERUMFANG

Transita 120, Netzteil, Bedienungsanleitung

NORDMENDE