



**2 JAHRE\*\*  
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

**BESSER  
MADE IN  
GERMANY**

## Zwischenverstärker 9Z2

Verstärker für zwei Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588232310	silber/gelb	0002/3231	264 g	204 g	21.00 x 3.30 x 5.50 cm	25.00 x 4.50 x 7.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Kompensiert die Dämpfung von bis zu 60 m Koaxkabel

Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Optionale Stromversorgung über Steckernetzteil

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GigaSwitch 9/8 und TechniRouter 9/8

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : max. 850 mA

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 87 ... 790 MHz

Rückkanal : 2 ... 68 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme : 50 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

### VERSTÄRKUNG

Sat : 15 ... 20 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik : 7 ... 14 dB einstellbar

Rückkanal : -1 dB

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V DC

Netzteil : extern (Optional)

Stromverbrauch : typ. 340 mA @15 V

### LIEFERUMFANG

ZWISCHENVERSTÄRKER9Z2,  
Bedienungsanleitung