



## Kompaktverstärker

### ANWENDUNGEN

- Klassenräume
- Besprechungsräume
- Multimedia-Präsentationen (in Verbindung mit Videoprojektoren, Bildschirmen usw.)
- Einzelhandelsgeschäfte
- Museen und Ausstellungen
- Integrierte AV-Systeme mit zentraler Fernsteuerung (Crestron®, Extron®, AMX®, usw.)

Der **CA40 / CA120 / CA120HZ** ist ein Stereoverstärker in Kleinstbauweise, der aber trotzdem eine Reihe begeisternder Fernsteuerungs-Funktionen bietet: serielle RS-232-Schnittstelle, IR-Empfänger und 0-10 VDC Fernsteuer-Anschluss.



### WESENTLICHE MERKMALE

- Kompaktverstärker
- 1 symmetrischer MIC/LINE-Eingang, mit Phantomspeisung und hochwertigem Vorverstärker, mit Noise-Gate- und Talkover-Funktion über alle anderen Eingänge
- 2 asymmetrische LINE-Eingänge
- Unabhängige 2-Band-Klangregelung (Bass, Treble) für MIC/LINE und LINE-Busse
- AUX-Ausgang zum Anschluss externer Geräte oder Verstärker
- Digitale lokale Steuerung vom Typ Encoder
- Infrarot-Fernbedienung
- Fernbedienung kompatibel mit Wand-Bedientafeln WpMVOL und WpMVOL-SR (0-10 VDC)
- RS-232-Schnittstelle kompatibel mit EclerCOMM Software und CA-NET-Protokoll
- MUTE-Anschluss für externe Stummschaltung, wenn die Aktivierung eines

	CA40	CA120	CA120Z
1 channel @ 4Ω (RMS)	22W	68W	-
1 channel @ 70/100V(RMS)	-	-	96W
Inputs	1 LINE ST + 1 MIC	1 LINE ST + 1 MIC/LINE ST	1 LINE ST + 1 MIC/LINE ST
Remote control	1 RJ45 + IR + RS232 (EclerCOMM & CA-NET)	1 RJ45 + IR + RS232 (EclerCOMM & CA-NET)	1 RJ45 + IR + RS232 (EclerCOMM & CA-NET)
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 48x190x190 / 600 g.	HxLxD (mm): 48x190x190 / 600 g.	HxLxD (mm): 48x190x190 / 600 g.

### ZUBEHÖR

- MPAGE1
- WpM-Reihe

