



Art.-Nr: YMOCA-CASADIMM
CASA Trailing Edge Dimmer Steuermodul
max. 150W LED/200W ohmisch, IP20



Der CASA Trailing Edge Dimmer ist ein Phasenabschnittsdimmer. Sein Einsatz ermöglicht stufenloses Dimmen von Phasenabschnittsleuchtmitteln. Ausgangsleistung 150W LED / 200W ohmisch (z.B Glühbirnen). Gesteuert wird er drahtlos mit der CASAMBI® App. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	143 mm
Produktmaße Breite	47 mm
Produktmaße Höhe	29 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	162 mm
Verpackungsmaße Breite	51 mm
Verpackungsmaße Höhe	31 mm
Farbe	
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
CS_GROUP.HousingTemperature	
Umgebungstemperatur (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Dimmungsart	TRIAC
Systemleistung	150 W



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Verbrauch Standby	0.5 W
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
CASAMBI Produkte	
Lastarten	Kapazitive Last
Kommunikationsart	Bluetooth
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.