

RTS35 Wandtaster Format B6

Der Wandtaster RTS35 aus der Format B6-Reihe ist ein batteriebetriebener Wandsender für die Aufputz-Montage in trockenen Innenräumen.

Der Sender ist kompatibel zum Busch-Jaeger-Schalterprogramm. Er wird einfach in den Schalterrahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS35 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von Lampen mit der 2-Tast-Bedienung sowie zum Schalten von Rollläden.



RTS35E5004-01-02K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1, 2 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Tasten: 31 x 63 x 8 mm Montageplatte: 71 x 71 x 1,8 mm
Kompatibilität *)	Schalterprogramme: carat, solo, Busch- <i>axcent</i> , future linear
Gewicht	24 g (inklusive Batterie)
Farbe	studioweiß ähnlich RAL 9003 elfenbeinweiß ähnlich RAL 1013

Lieferumfang


- Sendemodul mit Tasten inklusive Batterie
- Montageplatte
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen


Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS35E5001-01-02K	Wandtaster 1-Kanal, Format B6, studioweiß	1x AUF/STOPP/ZU
RTS35E5001-01-07K	Wandtaster 1-Kanal, Format B6, elfenbeinweiß	1x AUF/STOPP/ZU
RTS35E5002-01-02K	Wandtaster 2-Kanal, Format B6, studioweiß	2x AUF/ZU
RTS35E5002-01-07K	Wandtaster 2-Kanal, Format B6, elfenbeinweiß	2x AUF/ZU
RTS35E5004-01-02K	Wandtaster 4-Kanal, Format B6, studioweiß	2x EIN/AUS o. 4x IMPULS
RTS35E5004-01-07K	Wandtaster 4-Kanal, Format B6, elfenbeinweiß	2x EIN/AUS o. 4x IMPULS

*) Die Namen, Begriffe, Zeichen sind gegebenenfalls geschützte Marken und Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen/Rechteinhaber.


Ausführungen



RTS35E5001-01-xxK
1x AUF/STOPP/ZU



RTS35E5002-01-xxK
2x AUF/ZU



RTS35E5004-01-xxK
2x EIN/AUS oder
4x IMPULS