

## MODERNISIERUNGSKIT STANDARD



## Das Somfy Komplett- paket für jede Rollladen-Einbausituation

- Ansteuerung des Antriebes erfolgt über verkabelte Steuerungen/Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Endlageneinstellung fix

Info: Abbildung für KIT 9/16 ähnlich  
(anderes Lager „3“)

### TECHNISCHE DATEN

|                            | Kit 9 / 16 | Kit 8 / 17 | Kit 15 / 17 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|
| Einsatzbereich Kunststoff: | 5 qm       | 4 qm       | 7,5 qm      |
| Einsatzbereich Alu:        | 3,5 qm     | 2,5 qm     | 5,5 qm      |
| Einsatz in 8-Kant Welle:   | ø 40       | ø 60       | ø 60        |
| Nenn Drehmoment:           | 9 Nm       | 8 Nm       | 15 Nm       |
| Nenn Drehzahl:             | 14 U/min   | 17 U/min   | 17 U/min.   |
| Nennspannung:              | 230 V      | 230 V      | 230 V       |
| Frequenz:                  | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz       |
| Nennaufnahme:              | 105 W      | 90 W       | 140 W       |

### PACKUNGSGEHALT

- 1 Einsteckantrieb
- 2 Adapter und Mitnehmer für eine passgenaue Aufnahme des Antriebes in der 40\* / 60er 8-Kant Welle
- 3 Motorlager
- 4 Gegen-/Kugellager für besonders sicheren, reibungs- und geräuscharmen Lauf
- 5 Teleskopwalzenkapsel auftretende Längen Anpassungen der Rollladenwelle können bei Entfernen des Gurtbandes/Kugelgetriebes einfach und schnell durchgeführt werden
- 6 Befestigungsfedern für einfache, exakte Befestigung des Rolladenbehangs an der 40\* / 60er 8-Kant Welle
- 7 Schnellanschlussklemmen
- 8 3 m Kabel schwarz

### DIE KITS

|                                     | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------|-------------|
| Modernisierungskit Standard 9 / 16* | 1 023 027   |
| Modernisierungskit Standard 8 / 17  | 1 035 042   |
| Modernisierungskit Standard 15 / 17 | 1 039 409   |