

Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder

Art.-Nr. FURM35000A



-
- Erweiterung der Smartvest zur Detektion von Rauch und Hitze
 - Empfohlene Einsatzorte: Schlaf- und Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
 - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei schwacher Batterie
 - Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und zur Testalarmierung
 - Schnelle und saubere Montage ohne Bohren (optionales Magnet-Befestigungsset HSZU10000)
-

Der Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder schützt Sie zuverlässig vor gefährlicher Rauch und Hitzeentwicklung und minimiert dabei in seiner Eigenschaft als Kombinationsmelder auch die Wahrscheinlichkeit von lästigen Falschalarmen. Um nicht von Bränden und Rauchentwicklung überrascht zu werden, empfiehlt sich eine Installation in Schlaf- und Wohnräumen sowie Kinderzimmern und allen Fluren. Mit Hilfe des optionalen Magnet Befestigungssets, lässt sich der Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder komplett ohne Bohren, sauber und schnell installieren.

Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder

Art.-Nr. FURM35000A

Technische Daten

Alarmstummschaltung	10min
Anzeige	LED
Batterie - Typ	AA
Breite	120mm
Erfassungsbereich Melder (m ²)	40m ²
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	32mm

Max. Betriebstemperatur	45°C
Max. Luftfeuchtigkeit	93%
Min. Betriebstemperatur	0°C
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,17kg
Stromaufnahme	40mA
Stromaufnahme Standby	0,04mA
Zertifizierungen	EN 14604