



|| EcoLine | EcoLine 2 | EcoLine M
Sicherheit und Transparenz bei der EEG-Umlage

|| Beschreibung

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

- Mess- und eichrechtskonforme Messung durch geeichten Zähler
- Messung von 15-Minuten-Werten bei Eigenversorgern (EcoLine M in Verbindung mit MLogX)
- Material zur Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten)
- Siegelmarken (im Lieferumfang enthalten)
- Nachweis lückenloser Messung durch integrierten Betriebsstundenzähler (EcoLine M)

Optimierung auf Einsatzbedingungen

- Hochwertige Optik
- Strapazierfähige Aluminium-Schiene
- Geprüfte Bauteile
- Wandmontage mit beigefügten Wandlaschen möglich
- Zusätzlicher Schutz des Messgerätes

Einbettung in Geschäftsprozesse

- Datenanalyse und Visualisierung in CountVision
- Alarmierungsfunktionen in CountVision
- Optional: Prüfung und Dokumentation nach DGUV V3

	EcoLine	EcoLine 2	EcoLine M
Spannung 1 x 230 V~	•	•	•
Strom bis 16 A	•	•	•
Messgerät EcoCount	WSD 25		WSD 32M
Spannung (U)	1 x 230 V		
Strom (I)	0,25-5(25) A		0,25-5(32) A
Frequenz (f)	50 Hz		
Zählwerk	5.1		
Genauigkeit (EN50470-1,-3)	Cl. B		
Eigenverbrauch (Pe)	< 0,4 W		
Temperaturbereich (Tb)	-25 °C ... +55 °C		
Datenübertragung M-Bus	-	-	•
M-Bus Schnittstelle	EcoLine	EcoLine 2	EcoLine M
Kontaktspannung	-	-	2,5 – 3,6V
Kontaktstrom	-	-	30 µA
Garant. Entprellzeit	-	-	5.0 ms
Anschlussleitung	-	-	2,5 m
Anschlussleitung	EcoLine	EcoLine 2	EcoLine M
Energiewert (Zählerstand)	•	•	•
Momentanleistung	-	-	•
Spannung	-	-	•
Strom	-	-	•
Frequenz	-	-	•
Leistungsfaktor	-	-	•
Betriebszeit (per M-Bus)	-	-	•
Steckdosen Schuko Typ F	1	2	1
Netzkabel 2m	•	•	•
M-Bus-Leitung 2,5 m	-	-	•
Eigenverbrauch < 0,4 W	•	•	•
Schutzklasse	IP30		
Abmessungen mm	254x44x44	297x44x44	254x44x44
Gewicht	0,7 kg		
Bestellinformation	Art. Nr.		
	09121113	09122113	09121416

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.