



## DIGIDISH 45

EAN	Art.-Nr.	Karton (BxHxT)	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe
4019588458949	1045/8194	51.00 x 51.00 x 23.00 cm	2.7 kg	3.5 kg	beige
4019588453944	1345/8194	51.00 x 51.00 x 23.00 cm	2.7 kg	3.5 kg	schiefergrau
4019588441941	1445/8194	51.00 x 51.00 x 23.00 cm	2.7 kg	3.5 kg	ziegelrot
4019588471948	1745/8194	51.00 x 51.00 x 23.00 cm			polarweiß
4019588548190	1545/8194		2.7 kg	3.5 kg	gelb mit Smiley
4019588452824	1045/2882	51.00 x 51.00 x 23.00 cm	2.9 kg	3.5 kg	beige
4019588453821	1345/2882	51.00 x 51.00 x 23.00 cm	2.9 kg	3.7 kg	schiefergrau
4019588448827	1445/2882	51.00 x 51.00 x 23.00 cm	2.9 kg	3.7 kg	ziegelrot
4019588478824	1745/2882	51.00 x 51.00 x 23.00 cm			polarweiß
4019588542822	1545/2882		2.9 kg	3.7 kg	gelb mit Smiley

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Nur 45 cm klein

Material: Aluminium

Top-Ausstattung: 1 oder 2 Teilnehmer

Top-Ausstattung: 1 Orbitposition (z.B. Astra 19,2° Ost)

Top-Ausstattung: Besonders gut geeignet für Balkonmontage / Ideal für die Stadt

Top-Ausstattung: Optimal für Boden- und Wandmontage

Top-Ausstattung: Auch als Komplettpaket inklusive DigitalSat-Receiver

Materialstärke: 1 mm

Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung: Ja

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz

Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Unterer Frequenzbereich: 10.7 - 11.7 GHz

Oberer Frequenzbereich: 11.7 - 12.75 GHz

### LNB

Spannungsversorgung vertikal: 11,5 - 14 V

Spannungsversorgung horizontal: 16 - 19 V

LNB-Modulation: 22 kHz

### LOF

Unterer Frequenzbereich: 9.75 GHz ± 3MHz

Oberer Frequenzbereich: 10.6 GHz ± 3MHz

### RAUSCHMAß

Unterer Frequenzbereich: 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0.7 dB max.

### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch: max. 190 mA

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0.45 m

F/D: 0.6

Gewinn: 32.2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel: 30 °

Feedaufnahme: 40 mm

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, LNB,  
Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug,  
Montageanleitung

#### KEYFEATURES

HDTV