

## LED Reflektorlampe MR16 49,5x56mm

Artikel-Nr.: 36397

LED Reflektor mit hoher Lichtausbeute, diffuse Glasabdeckung,  
neutralweißes Licht

Quecksilbergehalt (mg): 0



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nennspannung:                                  | 12...12 V                   |
| Lampenleistung:                                | 6...6 W                     |
| Spannungsart:                                  | AC/DC                       |
| Lichtstrom:                                    | 600...600 lm                |
| Lampenlichtausbeute:                           | 100 lm/W                    |
| Lichtstärke:                                   | 191 cd                      |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                       |
| Lampenform:                                    | Reflektor                   |
| Filamentlampe:                                 | nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel:  | GU5,3                       |
| Farbe:   | weiß                        |
| Farbtemperatur:                                | 4000...4000 K               |
| Gehäusefarbe:                                  | sonstige                    |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 120...120 °                 |
| Dimmbar:                                       | nein                        |
| Durchmesser:                                   | 49.5 mm                     |
| Länge:   | 56 mm                       |
| Schutzart (IP):                                | IP20                        |
| Lampenbezeichnung:                             | MR16                        |
| Energieeffizienzklasse:                        | F                           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 35000 h                     |
| Fernbedienung möglich:                         | nein                        |
| Mit Fernbedienung:                             | nein                        |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:32:29



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de