



## Art.-Nr.: YMOCA-PWM-04 CASAMBI® PWM4 Modul

Dieses Modul kann angebracht werden, wo immer der Nutzer es benötigt und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von RGB und RGBW durch das Farbauswahlfeld. Zudem können über den Timer verschiedene Szenen zeitlich vorgegeben werden.



### TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Verbrauch Standby	0,3 W
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Kommunikationsart	Bluetooth
Dimmungsart	PWM, Casambi
Frequenzband	2,4...2,486 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Tauglich	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	III
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +75 C°
Gehäusetemperatur max., tc	75 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	72,6 mm
Produktmaße B	30 mm
Produktmaße H	18 mm
Produktgewicht	23 g