

HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER

Krokodil-Series

Zum Verstärken von BK-Signalen im Hausverteilungsnet. Die Hausanschlussverstärker der "KROK"-Serie aus dem Hause Televes zeichnen sich durch die kleine Bauform, sowie durch die lineare Verstärkung aus. Diese Verstärker sind grundsätzlich mit einem Pegelsteller und einem Leitungsentzerrer ausgestattet. Durch das Euro-Netzkaabel ist eine sinnvolle Installation im Verteilerschrank gewährleistet.



▲ KROK24RK30 (553301)

- ▶ Verstärker im Gussgehäuse.
- ▶ Sehr kleine Bauform: 145x45x35 mm.
- ▶ Verringert den Stromverbrauch bis 50%.
- ▶ ON/OFF LED.
- ▶ Hohe lineare Verstärkung.
- ▶ Pegelsteller und Leitungsentzerrer.
- ▶ Beiliegender Drehregler für Pegelstelle und Entzerrer.
- ▶ Passiver Rückkanal.
- ▶ CE-Compliance: EN55013, EN55082-1 und EN560065.
- ▶ Umgebungstemperatur: -20...60°C.

Krokodil-Serie technische Daten

Art.Nr.		KROK24RK30	KROK32RK01	KROK1320
Ref.Nr.		553301	553501	5457
Eingänge		1		1
Ausgänge		1		2+TV
<b>Vorwärts</b>				
Frequenzbereich	MHz	47-862		
Verstärkung		24	34	20
Pegelsteller	dB	0...18		0...12
Leitungsentzerrer		0...18		0...12
Max. Ausgangspegel		112	114	106
CTB>60dB, 42 Kanäle (5dB Interstage)	dBµV	95	97	91
CSO>60dB, 42 Kanäle (5dB Interstage)		95	97	91
Rauschmaß (typ.)	Terr. dB	<6		<5
<b>Rückkanal</b>				
Frequenzbereich	MHz	5-30		-
Verstärkung	dB	-1	-1	-
<b>Allgemein</b>				
Spannungsversorgung	Vac	196-264		
Leistungsaufnahme	W	2,5	3	2
Abmessungen (BxHxT)	mm	147 x 52 x 35		