

XORO MTA 65 (XSD100300)

65 cm Vollautomatische Satelliten-Antenne, mit Steuergerät und Mini-Steuerkonsole



- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck
- Stationär und mobil einsetzbar
- Selbständiges Absenken bei Fahrzeugstart
- 12 Volt oder 24 Volt Betrieb möglich
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- 6 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Twin-LNB optional erhältlich

Allgemeine Daten

Antennen Typ:	Off-Set Spiegel
Anzahl der Teilnehmer:	1 oder 2
Standardfunktionen:	DVB-S2, SIS, USB Update-Funktion, Auto-Park Funktion
Optionen:	2 Ausgänge, Auto-Skew, GPS, SmartSearch

LNB-Spezifikation

LNB Typ:	Universal Single LNB oder Twin LNB
Frequenzband:	KU Band
Frequenzbereich:	10,7 GHz—12,75 GHz
LNB Verstärkung:	35,1 dBi
Empfangsleistung:	45 dBW
Polarisation:	H/V

Motor-Spezifikation

Motorsteuerung:	2-Achsen DC Motor
Spannungsversorgung:	12 Volt DC, 5 A / 24 Volt DC, 2,5 A
Neigungswinkel:	0° - 75°
Suchwinkel:	380°
Neigungsgeschwindigkeit:	10° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit:	20° pro Sekunde
Ausrichtungszeit:	< 30 Sekunden

Abmessungen & Gewicht

Antenne:	87 x 66 x 19 cm (LxBxH)
Spiegel:	66 x 60 cm (BxH)
Steuergerät (BxHxT):	18 x 13 x 4 cm
Gewicht:	12,1 kg

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:	-15 ~ 50° C
Lagertemperatur:	-30 ~ 70° C

Vorprogrammierte Satelliten

Astra 1:	19,2° Ost
Astra 2:	23,5° Ost
Astra 3:	Astra 28,2 Ost
Eutelsat:	5 West A 5° West
Hotbird:	13° Ost
Türksat:	42° Ost

Handelsdaten

Exportkartonmaße:	91 x 68 x 25 cm
Exportkartongewicht:	23 kg
Verpackungseinheit:	1 Stk.
Abmessung Palette (LxBxH):	92 x 140 x 227 cm
Gesamtgewicht pro Palette:	ca. 380 kg
Stückzahl pro Palette:	16 Stk.
Artikelnummer (Single LNB):	XSD100300
EAN (Single LNB):	4260001039379
Artikelnummer (Twin LNB):	XSD100310
EAN (Twin LNB):	4260001039386

Lieferumfang

:	XORO MTA 65 Steuergerät Mini-Steuerkonsole Dachdurchführung 1x Steuerkabel vorinstalliert (2,5 Meter) 1x Antennenanschlusskabel vorinstalliert (2,5 Meter) 1x Steuerkabel (7,5 Meter) 2x Antennenanschlusskabel (7,5 Meter & 0,5 Meter) Installationsanweisung
---	--