

Siedle IQ HTA
 IQ HTA
 210010100-00



Produktbeschreibung

Haustelefon für die 6+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Licht an der Innenstation und auf dem Smartphone mit der Siedle App.

Der Etagenruf steht nur auf dem Haustelefon zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:

- 2,4 GHz WLAN Schnittstelle für die Siedle App
- Bluetooth 4.2 Schnittstelle für die Inbetriebnahme
- Potentialfreie Türöffner- und Lichttaste
- Integrierte Mithörsperre
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Automatische Updatefunktion bei aktiver Internetverbindung
- Die Siedle App verhält sich für den Ruf wie ein parallel geschaltetes Innengerät

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Betriebsspannung: | 12–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 300 mA |
| Kontaktart: | 2 Schließer 24 V, 1 A |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 91 x 201 x 48 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| IQ HTA | Siedle IQ HTA | Weiß | D 210010100-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------------|----------------|----|--------------|
| HH 800-0 | Hörgerätekompatibler Hörer | Weiß | E | 200087165-00 |
| HT/NB 800-0 W | Nachrüstblende Haustelefon | Weiß | D | 210008889-00 |
| NEO006.0-I-X-12 | Steckernetzteil | Schwarz | D | 210010421-00 |
| PSM 1 12 24 | Netzgerät | Sonstiges | D | 210010340-00 |
| ZT 811-01 W | Tischzubehör | Weiß | C | 210006820-00 |



Siedle IQ HTA
IQ HTA

210010100

Seite 2

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----|--------------|
| HT 811/840/850/870-... W | Hörer mit Federzugschnur | Weiß | E | 200029573-00 |
| HTA 811-... | Anschlussklemmen | Gelb | E | 200029884-00 |
| IQ BTS/HTA/HTS | Anschlussklemme | Sonstiges | E | 210008887-00 |

Siedle IQ HTA

IQ HTA

210010100

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Siedle IQ HTA
IQ HTA

210010100

Seite 4

Weitere Dokumente

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| Siedle IQ HTA | Produktinformation | 1,2 MB | herunterladen |
| Siedle IQ HTA | Bedienungsanleitung | 454 kB | herunterladen |
| IQ HTA | Konformitätserklärung | 1,2 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |