



Art.-Nr: YMOCA-PWM-05
CASA PWM5 Steuermodul
5-Kanal, Eingangsspannung 12-24VDC



Die CASA PWM5 Einheit ermöglicht den direkten Zugriff auf vorkonfigurierte Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von Farben. Durch die Integration des fünften Kanals ist jetzt RGB CCT möglich. 5 Kanäle, Ausgangsspannung 12-24V DC. Ausgangsleistung maximal 100W (24V) pro Kanal, dabei insgesamt 170 W (24V) alle 5 Kanäle. Zugenutzte Leistung und Klemmenabdeckung sind integriert.

Angeschlossene Leuchten bleiben flickerfrei bis in niedrige Dimmstufen.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	143 mm
Produktmaße Breite	47 mm
Produktmaße Höhe	29 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	162 mm
Verpackungsmaße Breite	51 mm
Verpackungsmaße Höhe	31 mm
Farbe	
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzart (IP)	IP20
CS_GROUP.HousingTemperature	
Umgebungstemperatur (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²



Dimmungsart	PWM
Systemleistung	170 W
Verbrauch Standby	0.4 W
DC-Tauglichkeit	24 V
Stromversorgung	
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung DC	12 V
max. Eingangsspannung DC	24 V
Kommunikationsart	Bluetooth
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.